

# Nezapomeňte za zahradní techniku

## Jaro je tady



**Světě div se konečně přichází jaro.** Jakmile teplota vystoupí nad 10° C, všechno zelené se bude mít čile k světu a leckterému majiteli zahrady, sadu, lesa způsobí nemalé starosti. **Trávu bude třeba posekat, keře odstranit, nebo ostříhat, někde zavrčí i motorová pila.** Teprve pak si začneme vzpomínat, kam jen jsem tu sekačku po posledním sekání na podzim odložili, kde ten křovinořez, či motorová pila asi bude. Jen doufám, že takových majitelů zahradní a lesní techniky není mnoho. Ti, kteří svou techniku po sezoně správně ošetřili a připravili ji na delší přestávku, budou mít v přípravě strojů na jarní sezonu určitě méně práce a starostí. Tady platí víc než jindy, že stroje jsou tak dobré, jakou péči jim jejich majitelé věnují. A příprava strojů na sezonu je základ toho, že nám naši pomocníci budou bez problémů sloužit vždy, pokud je budeme potřebovat.

Věnujte pozornost základním krokům při přípravě zahradní techniky

### Sekačky na trávu

1. Nejdříve sekačku otřeme od usazeného prachu a nečistot a vyčistíme celý vnitřek skeletu od zaschlé trávy a případně hlíny.
2. Vyšroubujeme sekací nůž a necháme si ho nabrousit
3. Dále utáhneme všechny přístupné šroubové spoje a prohlédneme, případně promažeme všechna lanka na sekačce.
4. Pokud se blíží termín výměny oleje, **raději olej v motoru vyměníme před sezonou.** Zásadně používáme čtyřtaktní oleje doporučené výrobcem stroje. Jsou to např. oleje 4T SAE 10W-40, nebo 4T- SAE 30
5. Dobře prohlédneme vzduchový filtr, není-li poškozený, nebo znečištěný. Papírový filtr vyměníme za nový. Pokud je některá část molitanová, můžeme ji vyčistit ve vodě s mýdlem, nebo Jarem a dobře nechat vyschnout.
6. Zásadně **se používá benzín Natural**, čistý bezolovnatý benzín s oktanovým číslem minimálně 95, který omezuje tvorbu usazenin ve spalovací komoře
7. Vyšroubujeme a zkontrolujeme zapalovací svíčku, očistíme a upravíme vzdálenost elektrod – velikost mezery mezi elektrodami by měla být 0,70 – 0,75 mm. Jestliže jsou elektrody opotřebované, je nutné vyměnit svíčku za novou, doporučenou výrobcem.

